



## Guía: cerradura de cable de Trionic



① Localice el tornillo en el soporte.



② Desenrosque el tornillo con una llave Allen de 4 mm.



③ Retire el extremo de la correa del soporte.



④ Título 4



⑤ Ingrese el extremo de la correa en el soporte.




⑥ Ajuste el tornillo/la correa con la llave Allen de 4 mm hasta que la correa esté ajustada.




⑦ Reduzca el exceso del largo de la correa con un cortacables o cuchillo.



⑧ La foto muestra el montaje correcto del soporte.



- ⑨ Conecte la cerradura de cable al soporte desde arriba, empuje esta hacia abajo hasta que se incline en el soporte.



- ⑩ Para desconectar la cerradura de cable del soporte, presione los dos botones grises y retire el bloqueo o seguro del soporte.